

PRECONISATIONS TECHNIQUES

Sage Connectbanque

MATERIEL ET ENVIRONNEMENT

RECOMMANDATIONS MATERIEL PC

Vitesse du processeur :	166 MHz minimum, 266MHz conseillé
Mémoire vive :	64 Mo de RAM minimum
Espace disque disponible :	100 Mo minimum
Environnement :	Windows 95 OSR2, 98, NT V4.00 SP4 SP5 SP6, Windows Millenium, Windows 2000 ou XP.

RECOMMANDATIONS MODEMS ET LIGNE TELEPHONIQUE

- **Il ne faut pas de restriction** au niveau de la ligne téléphonique quant à la composition des numéros « 08 36 ». En effet, le numéro d'appel au Serveur Transpac est le 08 36 06 44 44 (via TAPI) ou le 08 36 08 64 64 (via CAPI).
- **La ligne téléphonique doit être réservée** aux communications bancaires gérées par Telbac. En effet des partages avec d'autres périphériques (fax , téléphone, minitel ,...) peuvent entraîner des échecs lors des communications.
- **La vitesse du modem** doit être au minimum de 14 400 bauds.
- **Le modem doit être obligatoirement installé en local** sur le poste. En effet, les installations avec routeur ou modem en réseau ne sont pas validés.

TELECOMMUNICATION BANCAIRE

LIGNE TELEPHONIQUE ANALOGIQUE

Il est possible d'utiliser une ligne analogique avec tout modem externe ou interne connecté à un port série ou USB :

- compatible **HAYES supportant la norme TAPI**
- où les commandes AT de ce dernier sont connues
- et qui gère l'une des modulations suivantes :
 - V22 bis
 - V32
 - V32 bis
 - V34
 - V34 bis

LIGNE TELEPHONIQUE NUMERIS DE TYPE S OU T (S0, S1, T0, T1...)

- **Sur le serveur PAD : 08 36 06 44 44** : Il est possible d'utiliser une ligne téléphonique numéris avec tout modem numéris externe ou interne connecté à un port série ou USB :
- compatible **HAYES supportant la norme TAPI**
 - où les commandes AT de ce dernier sont connues
 - et qui gère l'une des modulations suivantes :
V22 bis, V32, V32 bis, V34 et V34 bis

Exemple : le modem suivant est validé par nos services :

- Modem BI réseaux NOVAFAX NUMERIS 128000/33600 de KORTEK

PRECONISATIONS TECHNIQUES

Sage Connectbanque

- **Sur le serveur Numéris : 08 36 08 64 64** : Il est possible d'utiliser une ligne téléphonique numéris avec tout modem interne ou externe connecté à port série ou USB :
- compatible avec **la norme CAPI 2.0**
 - et supportant les recommandations HDLC, X.25, X.75

Exemples : Liste des modems validés à ce jour par nos services :

- Cartes GAZEL BEWAN ISA (sauf en Windows 2000 et XP)
- Cartes GAZEL BEWAN PCI
- Cartes DJINN NUMERIS 128
- Carte OLITEC PCI RNIS – V2
- Modem GAZEL USB 128
- Modem EICON DIVA
- Modem OLITEC USB RNIS 128K V2

Important !

Pour les modems gérant la norme CAPI 2.0, la ligne Numéris doit être du type (S ou T) préconisé par le modem : voir la documentation modem du client.

LIGNE ADSL

Il est possible d'utiliser **une ligne ADSL à condition d'y connecter un modem analogique** (nous ne validons pas les modems ADSL).

A noter que Telbac 100 n'utilise pas la technologie ADSL, mais peut utiliser les possibilités de communications analogiques de ce type de ligne.

Attention ! Si un modem ADSL est déjà connecté à un port USB, le modem analogique doit absolument être connecté à un port série (en effet, il n'est pas possible de connecter simultanément deux modems sur des ports USB).