



Préconisations Techniques Banque Paiement 500

Ces préconisations techniques s'appliquent à partir de la version 9.50 de Banque Paiement 500

INFORMATIONS MATERIEL ET ENVIRONNEMENT

Installation en Monoposte

Nature du système : Windows 95 OSR2, 98, NT V4.00 SP6, Windows Millenium, Windows 2000 ou XP, TSE et METFRAME/CITRIX.

Type de processeur : Pentium 166 Mhz minimum, 266 Mhz conseillé.

Mémoire disponible : 64 Mo de RAM minimum, 128 Mo conseillé.

Espace disque : Au moins 100 Mo de disponible.

Lecteur de CD ROM : Obligatoire.

Installation en réseau

Plate-forme réseau :

Windows NT version 4.00	Service Pack SP 6A	
	Processeur : Pentium 200	Mémoire RAM : 256 Mo

Novell Netware versions 3.x, 4.10, 4.11, 4.12 ou 5.0 :		
	Processeur : Pentium 200	Mémoire RAM : 256 Mo

La(les) station(s) de travail : Voir la configuration matérielle de l'installation en monoposte.

INFORMATIONS TELECOMMUNICATION BANCAIRE

Recommandations modems et ligne téléphonique

- **Il ne faut pas de restriction** au niveau de la ligne téléphonique quant à la composition des numéros « 08 36 ». En effet, le numéro d'appel au Serveur Transpac est le 08 36 06 44 44 (via TAPI) ou le 08 36 08 64 64 (via CAPI).
- La ligne téléphonique peut être directe ou non. Elle peut donc passer par un standard.
- **La ligne téléphonique doit être dédiée de préférence** aux communications bancaires gérées par Banque Paiement.
- **La vitesse du modem** doit être au minimum de 33 600 bauds mais l'usage de modems 56 K est conseillé
- **Le modem doit être obligatoirement installé en local** sur le poste qui effectuera le lancement des communications.
- Il est possible d'effectuer des communications en TSE – METAFRAME/CITRIX avec un modem Analogique et Numéris. Dans ce cas, le modem est installé sur le serveur TSE - METAFRAME. **Attention, les communications en Etebac 5 ne sont pas validées sur les plate-formes TSE et METAFRAME.**



⇒ Ligne téléphonique analogique*

Il est possible d'utiliser une ligne analogique avec tout modem externe ou interne connecté à un port série ou USB :

- compatible **HAYES supportant la norme TAPI**
- où les commandes AT de ce dernier sont connues
- et qui gère l'une des modulations suivantes :
 - V22 bis
 - V32
 - V32 bis
 - V34
 - V34 bis

⇒ Ligne téléphonique Numéris de type S ou T (S0, S1, T0, T1...)*

- **Sur le serveur PAD : 08 36 06 44 44**
Il est possible d'utiliser une ligne téléphonique Numéris avec tout modem Numéris externe ou interne connecté à un port série ou USB :
 - compatible **HAYES supportant la norme TAPI**
 - où les commandes AT de ce dernier sont connues
 - et qui gère l'une des modulations suivantes :
 - V22 bis
 - V32
 - V32 bis
 - V34
 - V34 bis

A titre d'exemple : Le modem Bivalent NOVAFAX NUMERIS 128000/33600 de KORTEK est validé par nos services.

- **Sur le serveur Numéris : 08 36 08 64 64**
Il est possible d'utiliser une ligne téléphonique Numéris avec tout modem interne ou externe connecté à un port série ou USB :
 - compatible avec **la norme CAPI 2.0**
 - et supportant les recommandations HDLC, X.25, X.75

Liste des modems validés à ce jour par nos services :

- Cartes GAZEL BEWAN ISA (non compatible windows 2000 et XP)
- Cartes GAZEL BEWAN PCI
- Cartes DJINN NUMERIS 128
- Modem GAZEL USB 128
- Modem EICON DIVA
- Modem OLITEC USB RNIS 128K – V2
- Carte PCI RNIS – V2

Important :

Pour les modems gérant la **norme CAPI 2.0**, la ligne est de type **Numéris** et doit être **du type (S ou T) préconisé par le modem** : se référer à la documentation du modem.



Abonnement Numéris: Abonnement Canal B obligatoire. Pour les organismes bancaires n'ayant pas d'accès Numéris direct et n'acceptant pas la taxation, prendre un abonnement APS64 pour se connecter via Transpac sur le serveur bancaire.

** Pour savoir si votre ligne téléphonique est Analogique ou Numéris, rapprochez-vous de votre installateur en téléphonie.*

⇒ **Ligne spécialisée Transpac**

Nature de la Ligne : Ligne spécialisée Transpac X25.

Carte EICON : Marque : toute carte EICON.

Pour ce type de ligne, les configurations sous Windows XP n'ont pas été validées.

LES CONTRATS AVEC LES BANQUES

ETEBAC 3 : Contactez vos banques pour souscrire aux abonnements de télétransmission. Vous recevrez ainsi les cartes paramètres et les informations nécessaires aux connexions bancaires.

ETEBAC 5 : Reportez-vous au paragraphe " **Paramétrage des banques en ETEBAC 5** ".

PARAMETRAGE DES BANQUES EN ETEBAC 5

⇒ **Le lecteur de cartes à puces**

Marque : Les lecteurs Philips 144, De La Rue 144 et Oberthur DE 144 sont validés.

Port série : Un port série 9 broches doit être libre pour raccorder le lecteur au micro-ordinateur sur les ports Com 1 ou Com 2.

⇒ **Les cartes à puces**

Se rapprocher de votre banque chef de file afin qu'elle vous fournisse des **cartes DX+**.

NB : " Toutes les informations fournies dans ce document sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

Elles reflètent l'état de l'art et de la technique à la date à laquelle elles vous sont délivrées. Elles sont susceptibles de modifications sans préavis par Sage France. Il vous appartient, en tant qu'utilisateur, de vous assurer de l'adéquation du progiciel de gestion financière à son environnement technique.

Il vous revient également de vérifier que vous disposez de la compétence nécessaire pour la mise en oeuvre dudit Progiciel et de vous faire assister par tout professionnel de votre choix, si vous le jugez nécessaire. "